

# Bematech DC3500



## Configuração Scanner:

- Acesse: Menu Iniciar > Programs > PowerPack > Scan Manager
- Marque a opção "Barcode Scanner Power", Altere a opção "Output Mode" para "Key Emulation", a opção "Terminal Character" para "Enter" e posteriormente clique em "Ok".

## Configuração Rede WiFi:

- Acesse: Menu Iniciar > Programs > PowerPack > Switch
  - Em "Device Power" marque a opção WiFi e clique em "Ok".
  - Clique duas vezes no ícone WiFi que será exibido na barra de tarefas.
  - No programa Summit Client Utility, vá na aba "Profile"
  - Selecione em "Radio" selecione a opção "SSID" e informe a direita o nome do SSID da sua rede WiFi.
  - Selecione em "Encryption" selecione o tipo de criptografia utilizada conforme configurado em seu roteador.
  - Clique em "WEP keys/PSKs" e posteriormente informe a senha utilizada na sua rede WiFi também conforme configurado em seu roteador.
  - Clique em "Commit", e posteriormente em "Ok" para finalizar a ferramenta de configuração WiFi.
  - Acesse: Menu Iniciar > "Network and Dial-up" > Botão direito em cima da conexão existente > "Properties"
  - Na guia "IP Address", selecione "Specify an IP Address" e configure o mesmo conforme disponibilidade de ip em sua rede.
  - Na guia "Name Servers", configure os servidores de DNS conforme sua rede ou provedor de internet e posteriormente clique em "Ok".
  - Se todos procedimentos anteriores forem configurados corretamente, seu coletor já estará conectado em sua rede, onde você poderá certificar executando um comando de ping a partir de qualquer estação da rede para o ip configurado no coletor.
  - Caso não tenha funcionado, revise a configuração de todas etapas anteriores ou entre em contato com o suporte técnico do equipamento.
-

Revision #1

Created 2 July 2025 13:46:06 by Gilmar Oliveira

Updated 2 July 2025 13:46:33 by Gilmar Oliveira