# Bematech DC3500




# Configuração Scanner:

- Acesse: Menu Iniciar > Programs > PowerPack > Scan Manager

- Marque a opção "Barcode Scanner Power", Altere a opção "Output Mode" para "Key Emulation", a opção "Terminal Character" para "Enter" e posteriormente clique em "Ok".

# Configuração Rede WiFi:

- Acesse: Menu Iniciar > Programs > PowerPack > Switch
- Em "Device Power" marque a opção WiFi e clique em "Ok".
- Clique duas vezes no ícone WiFi que será exibido na barra de tarefas.
- No programa Summit Client Utility, vá na aba "Profile"
- Selecione em "Radio" selecione a opção "SSID" e informe a direita o nome do SSID da sua rede WiFI.
- Selecione em "Encryption" selecione o tipo de criptografia utilizada conforme configurado em seu roteador.
- Clique em "WEP keys/PSKs" e posteriormente informe a senha utilizada na sua rede WiFi também conforme configurado em seu roteador.
- Clique em "Commit", e posteriormente em "Ok" para finalizar a ferramenta de configuração WiFi.
- Acesse: Menu Iniciar > "Network and Dial-up" > Botão direito em cima da conexão existente > "Properties"
- Na guia "IP Address", selecione "Specify an IP Address" e configure o mesmo conforme disponibilidade de ip em sua rede.
- Na guia "Name Servers", configure os servidores de DNS conforme sua rede ou provedor de internet e posteriormente clique em "Ok".
- Se todos procedimentos anteriores forem configurados corretamente, seu coletor já estará conectado em sua rede, onde você poderá certificar executando um comando de ping a partir de qualquer estação da rede para o ip configurado no coletor.
- Caso não tenha funcionado, revise a configuração de todas etapas anteriores ou entre em contato com o suporte técnico do equipamento.

---

Revision #2
Created 2025-07-02 13:46:06 UTC by Gilmar Oliveira
Updated 2026-08-07 17:11:43 UTC by Gilmar Oliveira