

Impressora WiFi Sewoo LKP41

Impressora WiFi Sewoo LKP41



Programas:

[CONFIGURATION TOOL.exe](#)

[LKPxx Initial Setting.rar](#)

Configuração Impressora:


Para visualizar o vídeo [CLIQUE AQUI.](#)

Exemplo Cups:

printers.conf

| | |
|----|--|
| 1 | <Printer SWLKP41> |
| 2 | UUID urn:uuid:7b56045c-dd2a-3833-7b76-a2c7cc8a986e |
| 3 | Info teste |
| 4 | Location teste |
| 5 | DeviceURI socket://192.168.0.73 |
| 6 | State Idle |
| 7 | StateTime 1556812508 |
| 8 | Type 4 |
| 9 | Accepting Yes |
| 10 | Shared Yes |
| 11 | JobSheets none none |
| 12 | QuotaPeriod 0 |
| 13 | PageLimit 0 |
| 14 | KLimit 0 |
| 15 | OpPolicy default |
| 16 | ErrorPolicy retry-job |
| 17 | </Printer> |

Exemplo Arquivo Etiqueta:



etiqueta.txt

| | |
|---|---|
| 1 | ! 0 200 200 254 1 |
| 2 | TEXT 4 0 15 10 PRODUTO TESTE |
| 3 | TEXT 4 1 15 60 R\$ 15,00 |
| 4 | BARCODE-TEXT 7 0 5 |
| 5 | BARCODE EAN13 1 1 50 300 60 7891000089798 |
| 6 | PRINT |

Explicando:

Linha: TEXT 4 0 15 10 PRODUTO TESTE

4 - Fonte

0 - Tamanho

15 - Posicao inicial horizontal

10 - Posicao inicial vertical

☐☐

Linha: TEXT 4 1 15 60 R\$ 15,00

4 - Fonte

1 - Tamanho

15 - Posicao inicial horizontal

60 - Posicao inicial vertical

☐☐

Linha: BARCODE-TEXT 7 0 5

7 - Numero da fonte usada

0 - Tamanho da fonte

5 - Distancia do codigo de barras

☐☐

Linha: BARCODE EAN13 1 1 50 300 60 7891000089798

EAN13 - Tipo

1 - Largura

1 - Proporcao

50 - Altura

300 - Posicao inicial horizontal

60 - Posicao inicial vertical

7891000089798 - Conteudo do codigo de barras que sera impresso

Emitindo Etiqueta:

Para visualizar o vídeo [CLIQUE AQUI.](#)

Uteis:

[Clique aqui Manual Linguagem EscPOS](#)

[Clique aqui Manual Linguagem CPCL](#)

Revision #1

Created 30 May 2025 12:56:45 by Gilmar Oliveira

Updated 30 May 2025 13:07:26 by Gilmar Oliveira