

Motorola MC3190



Configurando rede WiFi:

No canto inferior direito, clique no ícone de do gerenciador de conexões.




Clique com o botão direiro em cima da rede WiFi que irá conectar, em seguida clique na opção "Create Profile".




No campo "Profile Name" pode-se atribuir um novo nome, ou deixar o que estiver (que será o nome da rede WiFi), e posteriormente clique em "Next".



Na tela seguinte clique em "Next".



Na próxima tela, se for necessário alterar alguma configuração da rede WiFi pode-se alterar, caso contrário somente clique em "Next".




Nesta tela se também não for necessário alterar mais alguma configuração da rede WiFi, pode-se somente clicar em "Next".



Informe a senha da sua rede Wifi, e posteriormente clique em "Next" novamente.




Caso necessite definir IP Fixo para o coletor desmarque a opção "Obtain Device IP Address Automatically", se não, somente clique em "Next".




Defina IP, Máscara e Gateway conforme demonstrado abaixo e clique novamente em "Next".



Clique mais uma vez em "Next" para prosseguir.



Finalize clicando em "Save" para finalizar a configuração. Caso tenha configurado corretamente o ícone do gerenciador de conexões irá ficar verde.



Solução de problemas:

IMPORTANTE: Este coletor possui a tecla "Esc" como uma tecla de função. Para acessá-la é necessário teclar "Func+7"

Coletor configurado corretamente, mas não conectando ao roteador wireless:

- Clicar no ícone Rede >> Wireless Status >> 5) Wireless Log;

Caso apareça o erro "Association Timeout"

- Clicar no ícone de Rede >> Options >> Regulatory >> Desabilitar caixa "Enable 802.11d"

O problema de acesso estará solucionado.

Revision #1

Created 18 June 2025 19:30:39 by Gilmar Oliveira

Updated 18 June 2025 19:31:10 by Gilmar Oliveira