

# Dúvida | Como Emitir Etiqueta Promoção A partir do Cadastro Modelo 03 Integral?

## Dúvida:

Como Emitir Etiqueta de Promoção A partir do Cadastro Modelo 03 no Integral?

## Solução:

### 1- Emitindo Etiqueta de Promoção a Partir do Cadastro Modelo 03

<b>Rotina:</b>	Emite Etiquetas pelo Cadastro
<b>Programa:</b>	ROT010
<b>Localização:</b>	Administracao Materiais / Gestao de estoque / Emi etiqueta / pelo Cadastro

Para emitir etiqueta por promoção a partir do cadastro, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

```
MENU05          SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

Identificacao

Usuario: 0001

Nome: LEANDRO

Senha: *****

Menu Principa

Cadastros basicos
administracao Materiais
administracao Financeira
administracao fiScal
preco por Grupo
vendas - Automacao
mOvimento - caixa
Controle de Producao
Exportar/importar arquivos
SPED/EFD - NFe/NFCe

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:...
```

Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir etiquetas.

MENU05	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
<b>I d e n t i f i c a c a o</b> Usuario: 0001 Nome: LEANDRO Senha: *****	<b>M e n u P r i n c i p a</b> Cadastros basicos ù administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento Controle Exportar/ SPED/EFD
Avanco Informatica Ltda	Filial: █ <99> Consolidado
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Rel	

EST000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS
ù gestao de Estoque gestao de gestao de Pedido Ce	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09
Classificacao estoque Padroniza pre-cAdas caDastro Gerenciam Relatorio ù Emissao d rOtina fi	ù pelo Cadastro pelo Movimento pelo Pedido fornec. pelo Inventario Etiqueta/receita pRomocao Data/hora Facing gondola
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Rel	

Ao acessar a rotina, o cursor do teclado se posicionará no campo **Promocao**. Utilize a seta do teclado para cima até alcançar o campo **Modelo**.

Emite Etiquetas pelo Cadastro	
A Vigorar....: 18/02/21 QUINTA Hoje	ROTA
Sai Promocao.: 17/02/21 QUARTA Ontem	
Loja.....: 1 LOJA TESTE	
Modelo.....: 17	Promocao.: SN (S)
E.Preco/Fidel: SN (S/N)	Gera Arq.: N (S)
Classificacao:	Precos.IG:SSSS (S)
Ordem.....:	Sem Estoque: S(S)
Linha/Ativos.: A	
Arquivo/Imp.:	Todos FAN: N (S)

No campo **Modelo**, informe o modelo **03**. Em seguida, preencha os demais campos conforme desejado.

**OBSERVAÇÃO:** A impressão da etiqueta de promoção **pelo cadastro** é feita somente pela opção '**Classificação** a **3** (item) e a '**Ordem**' igual a **Selecionar**.

```

Emite Etiquetas pelo Cadastro
A Vigorar....: 18/02/21 QUINTA Hoje
Sai Promocao.: 17/02/21 QUARTA Ontem
Loja.....: 1 LOJA TESTE
Modelo.....: 3
Emite Preco..: S (S/N)
Classificacao:
Ordem.....:
Linha/Ativos.: A
Arquivo/Imp..:
Nome Spool...:
Fornecedor...:
Dia Alteracao:
Faixa de.....:
ate.....:
Promocao.: SN (S)
Gera Arq.: N (S)
Precos.IG:SSSS (S)
Sem Estoque: S (S)
Todos EAN: N (S)
Tipo Alt.: T
Codigo/Referencia 3 Linhas Matrici
Descricao/Fornecedor 3 Colunas
F3:Consultas F4:Utilitarios F5:Le TABELA do PDV F8:Utilitarios
  
```

Abaixo segue a descrição dos campos que serão utilizados para a emissão da etiqueta de promoção modelo 03.

<b>Modelo:</b>	Informe o modelo <b>03</b> .
<b>Promocao:</b>	Informe a letra <b>N</b> para emitir só início e fim da promoção, ou <b>S</b> para emitir todos os produtos da promoção.
<b>Emite Preco:</b>	Utilize a seta do teclado para cima para alcançar esse campo. Com o cursor posicionado no campo, informe a letra <b>S</b> para emitir o preço na etiqueta, ou <b>N</b> para não emitir.
<b>Precos.IG:</b>	No <b>primeiro parâmetro</b> informe a letra <b>S</b> para ler a tabela de preços iguais, ou <b>N</b> para não ler a tabela de preços iguais. O <b>segundo parâmetro</b> só será habilitado se o primeiro for definido com a letra <b>S</b> . Utilizando a seta para cima, habilitado, informe a letra <b>S</b> para utilizar os parâmetros da tabela de preços iguais, ou <b>N</b> para não utilizar. O <b>terceiro parâmetro</b> só será habilitado se o segundo for definido com a letra <b>N</b> . Utilizando a seta para cima, habilitado, informe a letra <b>S</b> para emitir a etiqueta de gôndola com descrição genérica, ou <b>N</b> para não emitir. O <b>quarto parâmetro</b> só será habilitado se o terceiro for definido com a letra <b>S</b> . Utilizando a seta para cima, habilitado, informe a letra <b>S</b> para emitir uma só etiqueta para todos os itens, ou <b>N</b> para emitir uma etiqueta para cada item.
<b>Classificacao:</b>	Informe a classificação <b>3</b> referente a item.
<b>Ordem:</b>	Informe a letra <b>S</b> para definir a opção de <b>selecionar item</b> .

<b>Sem Estoque:</b>	Informe a letra <b>S</b> para gerar etiqueta para produto sem estoque, ou <b>N</b> para não gerar.
<b>Linha/Ativos:</b>	Informe a letra <b>S</b> para emitir só itens suspensos, ou <b>A</b> para emitir somente os ativos, ou emitir todos.
<b>Arquivo/Imp:</b>	Informar a letra <b>A</b> para <b>gerar um arquivo</b> , ou a letra <b>I</b> para imprimir a etiqueta dire: impressora de gôndola.
<b>Nome Spool:</b>	Caso a opção do campo <b>Arquivo/Imp</b> tenha sido <b>A</b> , deverá informar no campo <b>Nome S</b> nome do arquivo. Se a opção foi <b>I</b> , o sistema abrirá as opções de impressora (quando existir mais c cadastrada), no qual deverá pressionar a tecla <b>Enter</b> para carregar as opções e, em escolher (utilize as setas do teclado) aquela em que a etiqueta será impressa. Essa opção, <b>Nome Spool</b> será preenchido com o nome da impressora selecionada.

Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.

```

Emite Etiquetas pelo Cadastro
L
A Vigorar....: 18/02/21 QUINTA Hoje
Sai Promocao.: 17/02/21 QUARTA Ontem
Loja.....: 1 LOJA TESTE

Modelo.....: 3
Emite Preco..: S (S/N)
Classificacao: 3 - Item
Ordem.....: Selecionar
Linha/Ativos.: A
Arquivo/Imp..: A
Nome Spool...: ../rel/modelo03
Fornecedor...:
Dia Alteracao:
Faixa de.....:
ate.....:

Promocao.: SN (S/
Gera Arq.: N (S/
Precos.IG:SSSS (S/
Sem Estoque: S(S/
Todos EAN: N (S/
Tipo Alt.: T

Codigo/Referencia 3 Linhas Matrici
Descricao/Fornecedor 3 Colunas

Confirma?

```

Em sequência, como a opção selecionada para este documento nos campos **Classificacao** e **Ordem** foram **3 (item)** e **S (selecionar)**, respectivamente, o sistema habilitou os campos para inserir os itens desejados. Sendo assim, informe o **EAN** e aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo; ou utilize a seta do teclado para cima para informar o **código interno** do produto (com dígito verificador) e aperte a tecla **Enter**; ou aperte deixa o campo EAN sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo **Descricao**, informe o **nome do produto** e aperte a tecla **Enter** (ou pressione a tecla **F2** em cima desse campo para verificar as opções cadastradas no sistema).

Após ter definido o item, no campo **Quantidade** informe a quantidade desejada de emissão de etiquetas para o produto e, aperte a tecla **Enter**.

```

Emite Etiquetas pelo Cadastro
L A Vigorar....: 18/02/21 QUINTA Hoje ROTC
Sai Promocao.: 17/02/21 QUARTA Ontem
Loja.....: 1 LOJA TESTE

Modelo.....: 3 Promocao.: SN (S/
Emite Preco.: S (S/N) Gera Arq.: N (S/
Classificacao: 3 - Item Precos.IG:SSSS(S/
Ordem.....: Selecionar Sem Estoque: S(S/
Linha/Ativos.: A Todos EAN: N (S/
Arquivo/Imp.: A Nome Spool...: ../rel/modelo03
Fornecedor...:
Item.....: Tipo Alt.:
Descricao....:
Quantidade...: Pr.Venda: 0,00

Codigo/Referencia 3 Linh Matrici
Descricao/Fornecedor 3 Colunas

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9

```

Em seguida, o sistema exibirá a a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.

```

Emite Etiquetas pelo Cadastro
L A Vigorar....: 18/02/21 QUINTA Hoje ROTC
Sai Promocao.: 17/02/21 QUARTA Ontem
Loja.....: 1 LOJA TESTE

Modelo.....: 3 Promocao.: SN (S/
Emite Preco.: S (S/N) Gera Arq.: N (S/
Classificacao: 3 - Item Precos.IG:SSSS(S/
Ordem.....: Selecionar Sem Estoque: S(S/
Linha/Ativos.: A Todos EAN: N (S/
Arquivo/Imp.: A Nome Spool...: ../rel/modelo03
Fornecedor...:
Item.....: 68017/2 Tipo Alt.:
Descricao....: 7 COLINAS COQUETEL 2L
Quantidade...: 1 Pr.Venda: 10,95

Codigo/Referencia 3 Linh Matrici
Descricao/Fornecedor 3 Colunas

Confirmar? S

```

Posteriormente, o cursor do teclado retornará para o campo EAN. Se desejar informar outros produtos, repita o procedimento descrito anteriormente, ou se desejar finalizar aperte a tecla **Esc**.

```

Emite Etiquetas pelo Cadastro
L A Vigorar....: 18/02/21 QUINTA Hoje ROTC
Sai Promocao.: 17/02/21 QUARTA Ontem
Loja.....: 1 LOJA TESTE

Modelo.....: 3 Promocao.: SN (S/
Emite Preco.: S (S/N) Gera Arq.: N (S/
Classificacao: 3 - Item Precos.IG:SSSS(S/
Ordem.....: Selecionar Sem Estoque: S(S/
Linha/Ativos.: A

```

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.

```

Emite Etiquetas pelo Cadastro
L A Vigorar....: 18/02/21 QUINTA Hoje
Sai Promocao.: 17/02/21 QUARTA Ontem
Loja.....: 1 LOJA TESTE

Modelo.....: 3
Emite Preco..: S (S/N)
Classificacao: 3 - Item
Ordem.....: Selecionar
Linha/Ativos.: A
Arquivo/Imp..: A
Nome Spool...: ../rel/modelo03
Fornecedor...:
Item.....:
Descricao....:
Quantidade...: Pr.Venda: 0,00

Codigo/Referencia 3 Linh Matrici
Descricao/Fornecedor 3 Colunas

Confirma?
  
```

Em sequência, o sistema abrirá a tela de configuração da etiqueta, no qual deverá preencher os campos desejados ou apertar a tecla **Enter** para percorrer os campos e manter os dados padrão. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.

```

Emite Etiquetas pelo Cadastro
L ROT013
A Vigorar....: 18/02/21 QUINTA Hoje
Sai Promocao.: 17/02/21 QUARTA Ontem
Loja.....: 1 LOJA TESTE

Modelo.....: 3
Emite Preco..: S (S/N)
Classificacao: 3 - Item
Ordem.....: Selecionar
Linha/Ativos.: A
Arquivo/Imp..: A
Nome Spool...: ../rel/modelo03
Fornecedor...:
Item.....:
Descricao....:
Quantidade...: Pr.V

ETIQUETA MODELO 03
Zebra:
Impressora Z (Z)
Emitir Fornecedor...: N (S/N)
Temperatura.....: 17
Com PRECOS/2Carreira: S N (S/N)
Com Moldura/Pontos..: N N (S/N)
Sai Cod.REDUZ./Data.? N (S/N/D)
Emitte Cod. de BARRA.: S (S/N)
Emitte Placa de Preco: N (S/N)

Codigo/Referencia
Descricao/Fornecedo

Confirma?
  
```

Ao finalizar a rotina, a etiqueta será impressa na impressora, caso a opção do campo **Arquivo/Imp** foi definido com **I**.

Porém, se o campo **Arquivo/Imp** foi definido com **A**, para visualizar a etiqueta aperte a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, aperte a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.

```
V I S U A L I Z A C A O                               Avanco Infor
Arquivo: ../rel/modelo03
```

Ao ser exibido na tela a etiqueta, aperte a tecla **E** para imprimi-la na impressora.

```
../rel/modelo03                                       V I S U A L I Z A C A O                               Avanco Infor
^XA
^FO50,30^A0,72,40 ^FD7 COLINAS COQUETEL 2L          ^FS
^FO595,30^A0,30,40 ^FDOferita Valida                ^FS
^FO595,70^A0,30,40 ^FDate                            ^FS
^FO660,70^A0,30,40 ^FD18/02/21                      ^FS
^FO080,110^BEN,80,Y,N^FD7896514702898              ^FS
^FO280,120^A0,30,60^FDDe^FS
^FO355,120^A0,30,60^FDR$^FS
^FO400,120^A0,30,60^FD 10,98^FS
^FO600,120^A0,30,50^FDPor Apenas^FS
^FO280,185^A0,30,60^FDR$^FS
^FO305,165^A0,60,100^FD 10,95^FS
^FO615,185^A0,50,60^FD(^FS
^FO637,185^A0,40,30^FD 0,27^FS
^FO710,185^A0,40,30^FD%^FS
^FO750,185^A0,40,30^FDDesc^FS
^FO820,185^A0,50,60^FD)^FS
^XZ
Navegacao [<-,>] PgUp e PgDn.  S=Gera Spool  E=Escreva  O=Outras  P=Gera I
```

No campo **Numero de copias**, informe a **quantidade de etiqueta** que deseja imprimir.

```
../rel/modelo03                                       V I S U A L I Z A C A O                               Avanco Infor
^XA
^FO50,30^A0,72,40 ^FD7 COLINAS COQUETEL 2L          ^FS
^FO595,30^A0,30,40 ^FDOferita Valida                ^FS
^FO595,70^A0,30,40 ^FDate                            ^FS
^FO660,70^A0,30,40 ^FD18/02/21                      ^FS
^FO080,110^BEN,80,Y,N^FD7896514702898              ^FS
```

Abaixo segue um exemplo da impressão da etiqueta de promoção a partir do cadastro.



**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



---

Revision #1

Created 24 September 2025 17:29:01 by Bruno Queiroz

Updated 24 September 2025 17:31:34 by Bruno Queiroz