

# Conciliação TNFE

Conciliação TNFE do Sistema Integral

- [Dúvida | Como Utilizar Rotina Conciliação TNFe NFC-e Integral?](#)

# Dúvida | Como Utilizar Rotina Conciliação TNFe NFC-e Integral?

## Dúvida:

Como Utilizar a Rotina de Conciliação TNFe NFC-e do Integral?

## Tópicos

### ☐ Funções disponíveis no programa:

#### ☐ F2 - Executando a função de selecionar apenas uma NFC-e por vez

Detalha como selecionar individualmente uma NFC-e para processamento.

#### ☐ F3 - Executando a função de selecionar todas as NFC-e

Explica como selecionar todas as NFC-e de uma vez para processamento.

#### ☐ F4 - Executando a função de gravar chave eletrônica na NFC-e

Orientações para registrar a chave eletrônica de uma NFC-e no sistema.

#### ☐ F5 - Executando a função de consultar os logs da NFC-e

Mostra como acessar e interpretar os logs relacionados às NFC-e.

#### ☐ F6 - Executando a função de gerar o relatório CSV

Explica como gerar relatórios em formato CSV para análise ou importação.

#### ☐ F7 - Executando a função de buscar o XML da NFC-e

Detalha a função para localizar e baixar o XML da NFC-e.

#### ☐ F8 - Abrindo tela para informar SPOOL

Orientações sobre como abrir e preencher a tela de SPOOL.

#### ☐ F9 - Executando a função para gravar status de autorizações

Explica como atualizar o status das autorizações das NFC-e no sistema.

## Solução:

Neste documento será mostrado se existe alguma divergência de NFC-e entre o SPED e o Tramitador.

Além disso mostrará o funcionamento da rotina de Conciliação TNFE, que possui várias funções além de mostrar as divergências.

## Utilizando a Rotina de Conciliação TNFE NFC-e

<b>Rotina:</b>	Conciliação TNFE
<b>Programa:</b>	SPD268
<b>Localização:</b>	SPED - EFD NFe - NFCe / Gestao NFe - NFCe / NFCe / Conciliacao / Conciliacao TNFE

Para realizar a conciliação de NFC-e, trazendo as notas que apresentam divergências, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

```
MENU12          SISTEMA COMERCIAL - VERSAO =====> 22/07/25 F          27/08/25

Identificacao

Usuario: 0001

Nome: teste

Senha: *****

Menu Principal

Cadastros basicos
administracao Materiais
administracao Financeira
administracao fiScal
preco por Grupo
vendas - Automacao
mOvimento - caixa
Controle de Producao
Exportar/importar arquivos
à SPED/EFD - NFe/NFCe - RTC

Avanco Informatica Ltda          EMPRESA TESTE

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons
```

SPD000      Sped's / NF's / Reinf / RTC      27/08/25

Usu: teste      Lj: 01  
 Imp: ../rel/teste      Nivel: 09/02

- Nota fiscal
- Cupom
- Gestao NFe
- notAs refe
- reLatorios
- ferramentAs
- aPuracao
- aJustes EFD
- oBservacoes documentos
- Sped PIS/Cofins
- Geracao EFD
- Reinf
- AutOmatizacoes
- rEforma tributaria-RTC

- NFe
- NFCe

- coNciliaca
- Conferenci
- Manutencao
- COsultas
- Relatorios

- Nao Importados
- Integracao TNFE
- Sequencia de Numeracao
- Cancelamento Pendente
- Relatorio Mov. NFC-e
- Vendas Autom. X NFC-e
- Atualiza Status TNFE
- Conferencia PDV
- coNciliacao TNFE

F2:Filial    F3:Consultas    F4:Utilitarios    F8:Visualiza    F9:Calc

Avanco Informatica Ltda      01-EMPRESA TESTE

### ❑ Criando Requisição para o Tramitador

Ao acessar a rotina, informe o **número da Loja** que será realizada a Conciliação de NFC-e (com dois dígitos).

00-SUPERMERCADOS ALTEROSA LTDA      Conciliacao NFCe - SPD268      27/08/25

Ref:    /    Dia:    a    Serie:    NF:    a    Spool:

Dia	Lj	Serie	NFCe	Mensagem
Detalhes dos Retornos				

F3:Consultas    F4:Utilitarios    F8:Visualiza    F9:Calc

## ☐ Informando a Referência (Ref)

No campo **Ref**, informe o **mês e ano**, utilizando **dois dígitos para cada**.

01-EMPRESA TESTE		Conciliacao NFCe - SPD268		27/08/25				
Ref:	08/25	Dia:	a	Serie:	NF:	a	Spool:	
Dia	Lj	Serie	NFCe	Mensagem				
Detalhes dos Retornos								
F3:Consultas    F4:Utilitarios    F8:Visualiza    F9:Calc								

## ☐ Informando o Período de Conciliação

- No campo **Dia**, informe o **dia inicial** (com dois dígitos).
- No campo **a**, informe o **dia final** (com dois dígitos) para filtrar o período desejado.
- Se desejar filtrar **todos os dias do mês**, deixe os dois campos **vazios** e aperte a tecla **Enter**.

## ☐ Informando a Faixa de NF

- No campo **NF**, informe a **faixa inicial de notas** e aperte **Enter**.
- No campo **a**, informe a **faixa final de notas**.
- Se não desejar filtrar uma faixa de notas, deixe os dois campos **vazios** e aperte **Enter**.

## ☐ Informando o SPOOL

No campo **SPOOL**, informe o **SPOOL** desejado para gerar o relatório correspondente.

**OBS:** No exemplo abaixo, vamos tratar o **período todo**.

Ref: 08/25 Dia: 01 a 27 Serie: NF: a Spool: TESTE

Dia	Lj	Serie	NFCe	Mensagem
-----	----	-------	------	----------

Detalhes dos Retornos

Somente Divergentes? **S** (S/N)

#### ☐ Filtrando apenas as divergentes

Em seguida, o sistema exibirá a pergunta "**Somente Divergentes?**".

- Informe **S** para exibir apenas as notas que apresentam divergência no **SPED** ou **TNFe**.
- Informe **N** para exibir **todas as notas**, incluindo as que apresentam divergências e as que não apresentam.

**OBS:** No exemplo abaixo, foi selecionada a opção **N**.



```
01-EMPRESA TESTE                Conciliacao NFCe - SPD268                28/08/25
Ref: 08/25 Dia: 01 a 27 Serie:   NF:           a           Spool: TESTE
Dia Lj Serie      NFCe  Mensagem
                                     Detalhes dos Retornos
Enviar nova requisicao? N (S/N)
```

☐ AGUARDE PROCESSAMENTO

```
01-EMPRESA TESTE                Conciliacao NFCe - SPD268                28/08/25
Ref: 08/25 Dia: 01 a 27 Serie:   NF:           a           Spool: TESTE
Dia Lj Serie      NFCe  Mensagem
                                     Detalhes dos Retornos
Aguarde Processamento
```

☐ Pergunta para abortar o processo

Após o **processamento**, o sistema exibirá uma mensagem perguntando se deseja **abortar o**



Ref: 08/25 Dia: 01 a 27 Serie: NF: a Spool: TESTE

Dia	Lj	Serie	NFCe	Mensagem
-----	----	-------	------	----------

Detalhes dos Retornos

Aguarde Processamento

## ☐ OBSERVAÇÕES:

### ◦ Sem divergências:

Se o sistema retornar que **não foi encontrada nenhuma nota** para os filtros informados, significa que **não existe divergência** no período consultado.

### △ Com divergências:

Se o sistema retornar **divergências nas notas**, significa que **existe algum erro** com as NFC-e citadas na Conciliação.

No exemplo abaixo, a NFC-e foi localizada tanto no SPED quanto no TNFe, já devidamente autorizada. Ou seja, a Conciliação realizou a requisição ao Tramitador, que retornou a nota, e posteriormente confirmou que ela também estava registrada no SPED.

Conforme pode-se observar neste exemplo, **não foram encontradas divergências**.

Ref: 08/25 Dia: 01 a 27 Serie: NF: a Spool: TESTE

Dia	Lj	Serie	NFCe	Mensagem
01	01	031	238186	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238187	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238188	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238189	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238190	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238191	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238192	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238193	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238194	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238195	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238196	Autorizado o uso da NF-e

#### Detalhes dos Retornos

Retorno Sped: 0100-AUTORIZADO O USO DA NF-E  
 Retorno TNFE: 0100-Autorizado o uso da NF-e  
 Chave.....: 31250864409709000128650310002381861264429576

F2:Sel F3:Sel.Todos F4:Grava Chave F5:Logs F6:CSV F7:XML F8:Visualiza F9:Gr.Aut.

## ?? Informação

Abaixo estão listadas outras mensagens de erro que podem ser exibidas, dependendo do problema identificado pela rotina:

Mensagem	Descrição
<b>NF não encontrada no Movimento:</b>	Indica que a nota não foi encontrada na rotina de movimentação do SPED (caminho: <b>SPED EFD → NFe/NFCe → Nota Fiscal → SPED</b> ) em nenhuma situação (normal, cancelada ou excluída).
<b>NF não possui retorno:</b>	Indica que não existe log da nota.
<b>Cupom difere:</b>	Indica que o cupom gravado no movimento está diferente do cupom que consta no Tramitador.
<b>Data de Emissão difere:</b>	Indica que a data de emissão gravada no movimento SPED está diferente da data de emissão que consta no Tramitador.
<b>Chave Eletrônica difere:</b>	Indica que a chave eletrônica gravada no movimento SPED está diferente da chave que consta no Tramitador.
<b>Valor Total da NFC-e difere:</b>	Indica que o valor da NFC-e gravado no movimento SPED está diferente do valor que consta no Tramitador.
<b>Código retorno do log difere:</b>	Indica que o código de retorno da nota está diferente entre o Tramitador e o SPED.

Mensagem	Descrição
Sem divergência entre SPED e TNFe:	Indica que a nota foi gravada apenas para visualização na conciliação, sem divergência encontrada.

## ? Executando as Funções Disponíveis no Programa

### ☐ F2 - Selecionar apenas uma NFC-e por vez

As NFC-e com a divergência " NF no Movimento do SPED mas nao encontrada no TNFE " não poderão ser selecionadas, ao tentar utilizar a função F2 o sistema exibirá o alerta " Apenas notas encontradas no TNFE podem ser selecionadas".

```

01-EMPRESA TESTE                               Conciliacao NFCe - SPD268                               28/08/25
Ref: 08/25 Dia: 01 a 27 Serie:      NF:      a      Spool: TESTE
Dia Lj Serie      NFCe  Mensagem
01 01 031      238186 Autorizado o uso da NF-e
01 01 031      238187 Autorizado o uso da NF-e
01 01 031      238188 Autorizado o uso da NF-e
01 01 031      238189 Autorizado o uso da NF-e
01 01 031      238190 Autorizado o uso da NF-e
01 01 031      238191 Autorizado o uso da NF-e
01 01 031      238192 Autorizado o uso da NF-e
01 01 031      238193 Autorizado o uso da NF-e
01 01 031      238194 Autorizado o uso da NF-e
01 01 031      238195 Autorizado o uso da NF-e
01 01 031      238196 Autorizado o uso da NF-e
-----
                Detalhes dos Retornos
Retorno Sped: 0100-AUTORIZADO O USO DA NF-E
Retorno TNFE: 0100-Autorizado o uso da NF-e
Chave.....: 31250864409709000128650310002381861264429576
-----
F2:Sel  F3:Sel.Todos F4:Grava Chave F5:Logs F6:CSV F7:XML F8:Visualiza F9:Gr.Aut.

```

No exemplo abaixo, é possível observar que várias notas podem ser selecionadas, porém a seleção deve ser feita **uma de cada vez**.

### ☐ OBSERVAÇÕES:

O símbolo \* (asterisco) representa que a nota foi selecionada.

Ref: 08/25 Dia: 01 a 27 Serie: NF: a Spool: TESTE

Dia	Lj	Serie	NFCe	Mensagem
*01	01	031	238186	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238187	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238188	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238189	Autorizado o uso da NF-e
*01	01	031	238190	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238191	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238192	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238193	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238194	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238195	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238196	Autorizado o uso da NF-e

## Detalhes dos Retornos

Retorno Sped: 0100-AUTORIZADO O USO DA NF-E

Retorno TNFE: 0100-Autorizado o uso da NF-e

Chave.....: 31250864409709000128650310002381901469101907

F2:Sel F3:Sel.Todos F4:Grava Chave F5:Logs F6:CSV F7:XML F8:Visualiza F9:Gr.Aut.

**F3 - Selecionar todas as NFC-e**

As NFC-e com a divergência " **NF no Movimento do SPED mas não encontrada no TNFE** " não poderão ser selecionadas, ao tentar utilizar a função **F3** o sistema exibirá o alerta " **Apenas notas encontradas no TNFE podem ser selecionadas**".

Ref: 08/25 Dia: 01 a 27 Serie: NF: a Spool: TESTE

Dia	Lj	Serie	NFCe	Mensagem
01	01	031	238186	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238187	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238188	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238189	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238190	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238191	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238192	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238193	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238194	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238195	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238196	Autorizado o uso da NF-e

## Detalhes dos Retornos

Retorno Sped: 0100-AUTORIZADO O USO DA NF-E

Retorno TNFE: 0100-Autorizado o uso da NF-e

Chave.....: 31250864409709000128650310002381861264429576

F2:Sel F3:Sel.Todos F4:Grava Chave F5:Logs F6:CSV F7:XML F8:Visualiza F9:Gr.Aut.

No exemplo abaixo, observe que é possível selecionar todas as notas simultaneamente.

### ☐ OBSERVAÇÕES:

O símbolo \* (asterisco) representa que a nota foi selecionada.

```
01-EMPRESA TESTE                               Conciliacao NFCe - SPD268                               28/08/25
Ref: 08/25 Dia: 01 a 27 Serie:                 NF:                 a                 Spool: TESTE
Dia Lj Serie      NFce  Mensagem
*01  01  031      238186  Autorizado o uso da NF-e
*01  01  031      238187  Autorizado o uso da NF-e
*01  01  031      238188  Autorizado o uso da NF-e
*01  01  031      238189  Autorizado o uso da NF-e
*01  01  031      238190  Autorizado o uso da NF-e
*01  01  031      238191  Autorizado o uso da NF-e
*01  01  031      238192  Autorizado o uso da NF-e
*01  01  031      238193  Autorizado o uso da NF-e
*01  01  031      238194  Autorizado o uso da NF-e
*01  01  031      238195  Autorizado o uso da NF-e
*01  01  031      238196  Autorizado o uso da NF-e
Detalhes dos Retornos
Retorno Sped: 0100-AUTORIZADO O USO DA NF-E
Retorno TRFE: 0100-Autorizado o uso da NF-e
Chave.....: 31250864409709000128650310002381861264429576
F2:Sel F3:Sel.Todos F4:Grava Chave F5:Logs F6:CSV F7:XML F8:Visualiza F9:Gr.Aut.
```

#### F4 - Executando a função de gravar chave eletrônica na NFC-e

### ? Gravação da chave da NFC-e no SPED

Nesta opção é possível realizar a **gravação da chave da NFC-e** na rotina de movimento do **SPED**.

#### Exemplo:

Abaixo segue um exemplo da NFC-e **238186** na rotina do movimento do SPED **sem a chave** registrada.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
Mes/Ano...	08/25	Loja.: 01	E/S.: Saida
Doc.:	238186	Serie: 031	
Tp. Emi...	L	Mov.: 95	Emit: 1
Cnpj.....	64409709000128		
Cfop.....	5102 VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		Vl.Merc.: 5.97
Vl.Nota...	5.97	Bcalc.Icms:	Vl.Icms.:
Debito....		Credito:	Mod/Est.: 65 D
Chv.Nfe...			Ps.liq.:
Cod.Sit...	00	Peso.Brt:	Cst.Icms:
Grp-Tensao:	0	Cd.Cons.:	Vl.Forn.:
DT-E-S....	1/08/25	DT-DOC.....	1/08/25
VL-DESC...		IND-FRT/In.:	9 N
VL-SEG....		VL-OUT-DA..:	
V-ICM-ST/I:	N	CST/VL-IPI.:	
VL-COFINS.:		ICMS-FCP-ST:	
Vl-ABAT-NT:		Qtd-Volum.:	IND-PAG... P
FCP-DEST..:		ICMS-DEST.:	ICMS-REM.:
Tp.Dest....	C	Cod.Dest....:	CNPJ.Dest.:

PgDown:Prox.Nota PgUp:Nota Ant. F5:Cons.Logs F6:Gera Fiscal F9:Cons.Fiscal Nova

### Tratativa da divergência "NF sem chave preenchida no Movimento SPED"

Caso, após executar o passo para " **Requisição para o Tramitador**" , seja exibida a divergência " **NF sem chave preenchida no Movimento SPED**", siga os procedimentos abaixo:

1. Utilize as **setas do teclado** para posicionar o cursor sobre a NFC-e que apresenta a divergência.
2. Pressione a tecla **F2** para selecionar a NFC-e desejada. Se houver mais de uma nota com divergência, repita o processo para cada uma.
3. Caso a divergência esteja em **todas as NFC-e listadas**, pressione a tecla **F3** para selecionar todas de uma única vez.

#### Exemplo:

No exemplo prático, foi selecionada apenas a **NFC-e 238186**

Ref: 08/25 Dia: 01 a 27 Serie: NF: a Spool: TESTE

Dia Lj Serie NFCe Mensagem

01	01	031	238186	NF sem chave preenchida no Movimento SPED
01	01	031	238187	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238188	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238189	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238190	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238191	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238192	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238193	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238194	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238195	Autorizado o uso da NF-e
01	01	031	238196	Autorizado o uso da NF-e

## Detalhes dos Retornos

Retorno Sped: 0100-AUTORIZADO O USO DA NF-E

Retorno TNFE: 0100-Autorizado o uso da NF-e

Chave.....: 31250864409709000128650310002381861264429576

F2:Sel F3:Sel.Todos F4:Grava Chave F5:Logs F6:CSV F7:XML F8:Visualiza F9:Gr.Aut.

Após ter selecionado a (s) nota (s) com divergência (s), aperte a tecla **F4** para realizar a gravação da (s) chave (s).

**OBSERVAÇÕES:**

A utilização da função **F4:Grava Chave** serve tanto para NFC-e Autorizada como Cancelada.

```
01-EMPRESA TESTE                               Conciliacao NFCe - SPD268                               29/08/25
Ref: 08/25 Dia: 01 a 27 Serie:      NF:      a      Spool: TESTE
Dia Lj Serie      NFCe  Mensagem
*01  01  031      238186  NF sem chave preenchida no Movimento SPED
01  01  031      238187  Autorizado o uso da NF-e
01  01  031      238188  Autorizado o uso da NF-e
01  01  031      238189  Autorizado o uso da NF-e
01  01  031      238190  Autorizado o uso da NF-e
01  01  031      238191  Autorizado o uso da NF-e
01  01  031      238192  Autorizado o uso da NF-e
01  01  031      238193  Autorizado o uso da NF-e
01  01  031      238194  Autorizado o uso da NF-e
01  01  031      238195  Autorizado o uso da NF-e
01  01  031      238196  Autorizado o uso da NF-e
Detalhes dos Retornos
Retorno Sped: 0100-AUTORIZADO O USO DA NF-E
Retorno TNFE: 0100-Autorizado o uso da NF-e
Chave.....: 31250864409709000128650310002381861264429576
F2:Sel F3:Sel.Todos F4:Grava Chave F5:Logs F6:CSV F7:XML F8:Visualiza F9:Gr.Aut.
```

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a gravação da (s) chave (s) eletrônica na (s) NFC-e, ou a letra **N** para cancelar o processo de gravação.

```
01-EMPRESA TESTE                               Conciliacao NFCe - SPD268                               29/08/25
Ref: 08/25 Dia: 01 a 27 Serie:      NF:      a      Spool: TESTE
Dia Lj Serie      NFCe  Mensagem
*01  01  031      238186  NF sem chave preenchida no Movimento SPED
01  01  031      238187  Autorizado o uso da NF-e
01  01  031      238188  Autorizado o uso da NF-e
01  01  031      238189  Autorizado o uso da NF-e
01  01  031      238190  Autorizado o uso da NF-e
01  01  031      238191  Autorizado o uso da NF-e
01  01  031      238192  Autorizado o uso da NF-e
01  01  031      238193  Autorizado o uso da NF-e
01  01  031      238194  Autorizado o uso da NF-e
01  01  031      238195  Autorizado o uso da NF-e
01  01  031      238196  Autorizado o uso da NF-e
Detalhes dos Retornos
Retorno Sped: 0100-AUTORIZADO O USO DA NF-E
Retorno TNFE: 0100-Autorizado o uso da NF-e
Chave.....: 31250864409709000128650310002381861264429576
Confirma? S (S/N)
```

Após a confirmação o sistema retornará a mensagem " **As Notas SEM Chave Eletronica foram atualizadas!** ", conforme o exemplo abaixo.

#### ☐ OBSERVAÇÕES:

Após a gravação das chaves as advertências serão excluídas da rotina.

```
01-EMPRESA TESTE                               Conciliacao NFCe - SPD268                               29/08/25
Ref: 08/25 Dia: 01 a 27 Serie:      NF:      a      Spool: TESTE
Dia Lj Serie      NFCe  Mensagem
*01 01 031      238186  NF sem chave preenchida no Movimento SPED
01 01 031      238187  Autorizado o uso da NF-e
01 01 031      238188  Autorizado o uso da NF-e
01 01 031      238189  Autorizado o uso da NF-e
01 01 031      238190  Autorizado o uso da NF-e
01 01 031      238191  Autorizado o uso da NF-e
01 01 031      238192  Autorizado o uso da NF-e
01 01 031      238193  Autorizado o uso da NF-e
01 01 031      238194  Autorizado o uso da NF-e
01 01 031      238195  Autorizado o uso da NF-e
01 01 031      238196  Autorizado o uso da NF-e
Detalhes dos Retornos
Retorno Sped: 0100-AUTORIZADO O USO DA NF-E
Retorno TNFE: 0100-Autorizado o uso da NF-e
Chave.....: 31250864409709000128650310002381861264429576
As Notas SEM Chave Eletronica foram atualizadas!
```

#### ☐ Exemplo:

Abaixo segue um exemplo da NFC-e **238186** na rotina do movimento do SPED **com a chave** registrada após executar a gravação.

SPD054

E N T R A D A S / S A I D A S

Mes/Ano...: 08/25 Loja.: 01 E/S.: Saída Serie: 031 Doc.: 238186  
Tp. Emi...: L Mov...: 95 Emit: 1 EMPRESA TESTE  
Cnpj.....: 64409709000128

Cfop.....: 5102 VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS Vl.Merc.: 5.97  
Vl.Nota...: 5.97 Bcalc.Icms: Vl.Icms.:  
Debito....: Credito: Mod/Est.: 65 D  
Chv.Nfe...: 31250864409709000128650310002381861264429576Ps.liq.:  
Cod.Sit...: 00 Peso.Brt: Cst.Icms:  
Grp-Tensao: Tp-lig.: 0 Cd.Cons.: Vl.Forn.:

DT-E-S....: 1/08/25 DT-DOC.....: 1/08/25 DESC-ITEM:  
VL-DESC...: IND-FRT/In.: 9 N VL-FRT...:  
VL-SEG....: VL-OUT-DA...: VL-BC-ST...:  
V-ICM-ST/I: N CST/VL-IPI.: VL-PIS...:  
VL-COFINS.: ICMS-FCP-ST: ICMS-FCP...:  
Vl-ABAT-NT: Qtd-Volum...: IND-PAG...: P  
FCP-DEST..: ICMS-DEST...: ICMS-REM...:  
Tp.Dest...: C Cod.Dest...: CNPJ.Dest.:

PgDown:Prox.Nota PgUp:Nota Ant. F5:Cons.Logs F6:Gera Fiscal F9:Cons.Fiscal Nova

☐ F5 - Executando a função de consultar os logs da NFC-e